

Установка автоматизированная зарядно-разрядная УАЗР-0,6



*Установка УАЗР-0,6
предназначена для
автоматизированного
заряда и разряда
аккумуляторных батарей
типа:*

- 15СЦС-45*
- 2x15СЦС-45*
- 20НКБН-25*
- 20НКБН-40*

*а так же других типов
щелочных и кислотных
аккумуляторов и батарей
с автоматизацией
режимов заряда
и разряда*

*Установка предназначена для использования
в стационарных зарядных станциях и встраивания
в передвижные зарядные станции*



ОАО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА»

355000, г. Ставрополь, ул. Заводская, 9, тел. (865-2) 28-07-31, факс 94-68-43
www.electroavt.stavropol.ru

el-avt@mail.stv.ru

Установка автоматизированная зарядно-разрядная УАЗР-0,6

<i>Наименование параметров</i>	<i>Норма</i>
1. Напряжение питающей сети, В	220
2. Частота питающей сети, Гц	50±1,25
3. Число фаз питающей сети	1
4. Полная потребляемая мощность, кВА, не более	1,43
5. Номинальный зарядный и разрядный ток, А при выходном напряжении до 36В при выходном напряжении до 72В	16 9
6. Диапазон регулирования выходного тока, А при выходном напряжении до 36В при выходном напряжении до 72В	0,2-16 0,1-9
7. Допускаемые отклонения выходного тока от установленного значения во всем диапазоне регулирования, %, не более	±5
8. Максимальное количество одновременно заряжаемых и разряжаемых батарей, шт. 15СЦС-45 2х15СЦС-45 20НКБН-25 20НКБН-40	2 1 1 1
9. Максимальное количество одновременно заряжаемых или разряжаемых серебряно-цинковых, никель-кадмиевых аккумуляторов «россыпью» в режиме нормального заряда или разряда, шт.	30
10. Установленный ресурс, ч	25000
11. Масса, кг, не более	147
12. Габаритные размеры, мм	1000x422x565

Комплект поставки

Выпрямитель	1
Комплект кабелей и переходов	1
Приспособление	1
Комплект рабочего заземлителя	1
Комплект эксплуатационной документации	1
Комплект ЗИП-О	1